

GENERATOR INVERTER 3500 W

HY3500XSE

Specificații tehnice

- Tensiune / Frecvență : 230 V / 50 Hz
- Putere nominală : 3,0 kW
- Putere maximă : 3,5 kW
- Curent AC : 12,17 A
- Ieșire DC / Baterie pornire : 12V/5A · 6 Ah
- Capacitate cilindrică : 149,5 cc
- Putere motor : 4,0 kW / 5500 rpm
- Capacitate rezervor combustibil : 7,5 l
- Capacitate rezervor ulei : 0,9 l
- Funcționare continuă nominală : 4,1 ore
- Nivel de zgomot (7 m/50% sarcină) : 72 dB(A)
- Dimensiune netă L×l×H : 614x341x506 mm
- Dimensiune totală L×l×H : 690x385x565 mm
- Greutate netă / brută : 37,5 / 40,5 kg



Caracteristici cheie

- Motor SY157F, răcit cu aer, 4 timpi, OHC
- Combustibil: benzină fără plumb
- Pornire manuală / electrică
- Sistem de aprindere: C.D.I.
- Regulator de tensiune electronic
- Factor de putere: 1,0
- Bujie: A7RTC
- Generator tip inverter, monofazat
- Pornire la distanță prin telecomandă

Accesorii incluse

- Manual de utilizare
- Cheie de contact pentru pornire electrică
- 2 telecomenzi pentru pornire la distanță
- Conector 12V pentru acumulatori auto
- Șurubelniță PH2
- Cheie pentru bujie